



Поз обозн.	Наименование	Кол	Примеч.
A1	Блок соединений БС У0733.001.12.200-03	1	
K1,K2	Реле РЭС60	2	
VD1	Диод КД102	1	
XS1 A1	Розетка ГРПМ1-61Г02	1	
XS2 A1	Розетка ГРПМ1-31Г02	1	
XP1	Вилка WF-08	1	Замена PWL-05
XP2	Вилка WF-03	1	Замена PWL-03
XP3	Вилка PWL-04	1	
XP4	Вилка PWL-04	1	
XP5	Розетка DRB-09F	1	
XP6	Вилка WF-08	1	
XP7	Вилка WF-05	1	
XT1A1, XT2A1	Колодка коммутационная КСК1,5-2	5	
A2	Блок базовый ПРУК БПРУК У0733.001.12.300-03	1	
A3	Блок питания БПРУК У0733.001.12.400-05	1	
A4	КРОСПАН-1.2 Контроллер сетевой универсальный	1	
A5	Блок сопряжения с объектом БСО У0733.001.12.700-02	1	
A6	Блок формирования интерфейса БФИ У0733.001.12.900-XX	1	
A8	Блок питания AC-DC 45W 15V	1	
BA1	Головка динамическая ЗГДШ10-80М	1	
BM1	Микрофон МКЭ-395-2	1	
FU1	Предохранитель ВП1-1 5,0А	1	
GB1	Батарея аккумуляторная	1	
HL1,HL2	Светодиод АЛ307	2	
SA1	Переключатель П2Т-1-1В	1	
SB1	Выключатель кнопочный	1	
T1	Трансформатор ТПП260	1	
X2	Вилка СР50-74	1	
X3	Вилка AUD-11 (Ø2,5 мм)	1	
X4	Вилка AUD-21 (Ø3,5мм)	1	
X5	Розетка РС7	1	
X6	Вилка DB-09F	1	
X7	Розетка Н1-06	1	
X8	Розетка DB-09F	1	
X9,X16	Розетка Н1-08	2	
X10	Розетка РНУ-04	1	
X11	Розетка Н1-03	1	
X13,X14	Розетка РНУ-04	2	
X15	Розетка РНУ-06	1	
XT1	Колодка коммутационная СО2-2,5	1	
R1	Резистор МЛТ-0,25-2 кОм	1	
X17	Розетка RJ45	1	
KL1	Плоский интерфейсный кабель	1	
KL2	Плоский аудиокабель	1	
KL3	Кабель из двух проводов МГШВ	1	

1. Распайка разъема X6 соответствует показанной для разъема X8.
2. Провод 1 цепи "+13,2V", присоединяемый к аккумуляторной батарее GB1, при хранении отключить!
3. В устройство ПЛР_СМП блоки А5 и А6 не устанавливаются.
4. В устройство ПЛР_СМПР1 мод.1 устанавливается блок А5.
5. В устройство ПЛР_СМПР2 мод.2 устанавливается блок А6.
6. В устройство ПЛР_СМПР3 мод.3 устанавливается блок А5 и блок А6.

СПРАВ. N Перв. ПРИМЕН.

ИНВ.Н ПОДЛ. ПОДП. И ДАТА Взаиминв.ИНВ.Н ДУБЛ. ПОДП. И ДАТА

У0733.001.30.000-04 Э4

Изм/Лист	N докум.	Подп.	Дата	ПЛР-СМПхх	Лит	Масса	Масштаб
Исполн.	Полушкина						
Разраб.	Тазов						
Т.контр.	Решетов						
Н.контр.	Фоменков			Схема электрическая соединения	Лист 1		Листов 1
Утв.	Андрушевич				ЗАО "КРОС-НИАТ"		Формат А2

Копировал

Формат А2